

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

#### Avvertenza:

NUR OUTDOOR viene fornita con attacco per fune di sospensione di diametro da 6mm a 12mm.

#### Fig. 1:

Montare l'apparecchio sulla fune di sospensione assicurandosi che l'antenna (ingrandimento A) sia dallo stesso lato di tutti gli altri apparecchi (Fig.2).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fig. 3:

Bloccare l'apparecchio sulla fune di sospensione stringendo le due viti M8 e i due dadi di sicurezza M8.




Fig. 4

Fig. 4:

Allentare il dado centrale M12 e i due dadi di sicurezza M4 per orientare la lampada nella posizione corretta.




Fig. 5

Fig. 5:

Far basculare la lampada secondo la figura assicurandosi che la superficie illuminante dell'apparecchio sia parallela alla superficie stradale.




Fig. 6

Fig. 6:

Ruotare la lampada secondo figura in maniera tale che la “lama di luce” sia trasversale all’asse stradale, indipendentemente dalla posizione della fune di sospensione.




Fig. 7

Fig. 7:

Una volta stabilito l’orientamento ottimale dell’apparecchio, bloccarlo stringendo il dado centrale M12 e le due viti di sicurezza M4.




Fig. 8

Collegare il cavo di alimentazione al connettore interno rispettando le polarità L ed N.

Fig. 8






Fig. 9

Collegare l'apparecchio alla linea elettrica mediante i due cavi di alimentazione.  
Prestare attenzione alle etichette sui cavi.  
Collegare la LINEA con il cavo marcato come: "L L L L L" e collegare il NEUTRO con il cavo marcato come "N N N N N".

Fig. 9



Massa apparecchio:	25 kg
Altezza di installazione:	6,5 m
Proiezione superficie laterale esposta al vento:	0,13 m <sup>2</sup>
Proiezione superficie base esposta al vento:	0,28 m <sup>2</sup>
Coefficiente di forma:	1,2



Tutti i prodotti Artemide sono conformi alle normative e alle direttive europee e recano il marchio CE.



In accordo alla normativa 2002/96/CE il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani. Consegnare l'apparecchio ai centri idonei di raccolta differenziata o riconsegnarlo al venditore.

Artemide si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento.

**Attenzione:** la sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita con l'uso appropriato di queste istruzioni. Pertanto è necessario conservarle.

In caso di reclamo citare il numero:


Y513000879

**Artemide**<sup>®</sup>

Via Bergamo, 18  
I-20010 Pregnana M.se (MI) - ITALIA  
t. +39 02.935.18.1 f. +39 02.935.90.254-496  
info@artemide.com  
www.artemide.com  
P. Iva IT 00846890150

# ATTENZIONE:

Quando si estrae la lampada prestare attenzione all'antenna.



**Artemide®**

Via Bergamo, 18  
I-20010 Pregnana M.se (MI) - ITALIA  
t. +39 02.935.18.1 f. +39 02.935.90.254-496  
info@artemide.com  
www.artemide.com  
P. Iva IT 00846890150